

Aggregaat 1250 kVA



- Eigen ontwerp en productie
- Eigen vervoer
- Brandstofmanagement
- Frequentiestabiel

Technische specificaties*

| | |
|--------------------------------|---|
| Vermogen | 1250 kVA / 1000 kW |
| Nominaalstroom | 1800 A |
| Nominale spanning | 400 / 230 V (andere spanning op aanvraag) |
| Frequentie | 50 Hz (andere frequentie op aanvraag) |
| Max. afmetingen | 6060 x 2440 x 2590 mm (l x b x h) |
| Max. gewicht | 16660 kg bruto / 16660 kg netto |
| Min. tankinhoud | 0 liter / ohne Tank |
| Brandstofverbruik | ca. 250 liter / uur bij 100% belasting |
| Min. looptijd | / |
| Geluidsniveau | 72 dB (A) 7 meter |
| Elektrische aansluiting | klemrail aansluiting M12 |
| Motorregeling | elektronisch |
| Spanningsregeling | elektronisch (AVR) |

*Bovenstaande gegevens zijn van toepassing op het afgebeelde product. Het geleverde product kan afwijken.

Brandstoftanks Verdeelkasten Kabels

Extra passende toepassingen vindt u op onze website:



Wilt u meer weten over onze producten? Wij adviseren u en helpen graag, ook met individuele stroomoplossingen.