



Loze leidingen 3/4 tot in de meterkast voorzien van trekdraad
Aanbrengen schakelmateriaal in 50mm inbouwdoos
Meerdere componenten combineren onder een afdekraam
Schakelmateriaal conform bestek, kleur RAL9010 in nader overleg met opdrachtgever
Inbouwdozen zonder schakelmateriaal voorzien van blindplaat conform schakelmateriaal
Schemerschakelaar tijdschakeling (buitenverlichting) via meterkast en overbrugging verlichting
Verlichting in de trappenhuizen schakelen door schemerschakeling
Armaturen in vochtigeruimten en buiten in juiste IP klasse
De verdeler voorzien van extra goepen voor terrein voorzieningen + 20% uitbeidingsmogelijkheid
Data uitwerking afhankelijk van de aanbieder internet in basis Cat5 bekabeling
NUTS voorzienigen opnemen en besprekingen plannen.

Symbolenlijst

Symbol	Omschrijving
⚡	Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact voor aansturing MV box
↑	Aansluitpunt bewaking niet bedraad uitvoeren 3/4 buis
↑	Aansluitpunt CAI-DATA, bedraad uitvoeren met 3/4 buis
↑	Aansluitpunt, niet bedraad uitvoeren met 3/4 buis
⊗	Aansluitpunt licht, armatuur op wand
↑	Aansluitpunt niet bedraad
⚡	Aardingspunt bij contactdoos
●	Aardmat
○	Armatuur
⊗	Armatuur
⊗	Armatuur op wand
🔔	Bel
🔔	Brandmelder
⊗	Centraaldoos voor mogelijke toekomstige brandmeld installatie
⊗	Centraaldoos met lichtpunt
⊗	Defector, plafond
🔔	Deuropener algemeen
🔔	Drukknop
🔔	Foto-elektrische cel zend en ontvang
🔔	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg beneden, wand
⚡	Schakelaar voor zonwering op en neer
⚡	Schakelaar, 1-polig
⚡	Schakelaar, wissel-
⚡	Schakelaar, wissel-, trek-
⚡	Verdeelinrichting
⚡	Verdeelinrichting
🔔	Videofoon
⚡	Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact
⚡	Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
⚡	Wandcontactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht, bediening door sleutel
⚡	Wandcontactdoos 2 fasen, nul en beschermingscontact, waterdicht
⚡	Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact
⚡	Wandcontactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 1 ovale inbouwdoos

ARMATUURCODELIJST

Armatuurcode	Omschrijving	Lamp	Fabrikant	Montage	Lumen
A	DOTT M 3000K	LED	Lightronics	opbouw	1720
B	DOTT M 3000K + NV	LED	Lightronics	opbouw	1720
C	PVX 3000k	LED	Lightronics	opbouw	15
D	PVX 3000k +NV	LED	Lightronics	opbouw	15
E	TPK 3000K	LED	Lightronics	opbouw	15
F	DOTT 3000K	LED	Lightronics	opbouw	15

EN

RVISIE

ingenieurs- & adviesbureau

elektro- sanitair- & klimaattechniek

Status : Bestek

Opdrachtgever : Pro Wonen

Architect : Architectengroep Gelderland bv

Adviseur : Enervisie b.v.

Getekend : rz

Schaal : 1:100

Datum : 02-03-2017

Formaat : A1

Wijziging:

PROJECT: De Zonnekamp

ADRES : Magnoliaweg

BETREFT: Elektrotechnische installatie

Gebouw D ,22 appartementen

Zelhem

Dak

Europark 16

Postbus 470

7100AL Winterswijk

www.enervisie.com

Projectnummer: 016002

EL-03